

# AJAX Hub BL

Централен панел (HUB) с интегрирани LAN и GSM / GPRS комуникатори. Позволява включването и работата на до 100 безжични устройства, до 50 потребителя. Включена резервна батерия. Черен цвят

AJAX



Производител	AJAX
Технология	безжично
Дизайн	Модулна
Брой вградени жични зони	
Брой вградени безжични зони	99
Максимален брой зони - общо	99
Общ брой разпределения (партишъни)	
Безжична честота	868 MHz
Безжична комуникация	Двупосочно
Автоматична регистрация на безжични устройства	
Максимално разширение на жични зони	-
Вградена клавиатура	-
Максимален брой разширяеми безжични зони	99
Общ брой кодове за достъп	
Общ брой дистанционни управления	99
Общ брой жични клавиатури	-
Общ брой безжични клавиатури - еднопосочни	-
Общ брой безжични клавиатури - двупосочни	99
Размери	
Гласово меню	-
Адресируеми зони	-
Изход за жична сирена	-
Ниво на сигурност	Grade 2 (EN50131-1)
Брой вградени слаботокови PGM-и	-
Главно захранване	
Брой вградени силнотокови PGM-и	-
Допълнително захранване - батерия	
Максимален брой слаботокови PGM-и	99 (Ajax Relay)
Вграден трансформатор	Да
Максимален брой силнотокови PGM-и	99 (Ajax WallSwitch / Ajax Socket)
Консумация	
Максимален брой контролирани безжични сирени	99
Сигнал за CDS	IP / GPRS 1 + 1 IP address

<b>Софтуер за програмиране</b>	
<b>Формати на комуникация с МЦ</b>	Ajax Translator, SIA-IP
<b>Частен репорт</b>	
<b>SMS</b>	Да
<b>Контрол на съобщенията и телефонни линии</b>	Да
<b>PSTN комуникато</b>	-
<b>GSM/GPRS комуникатор</b>	
<b>IP комуникатор</b>	
<b>Видеопроверка на алармени събития</b>	Опция
<b>DTMF контрол</b>	-
<b>SMS управление на системата</b>	-
<b>Приложение за смартфон</b>	Да
<b>Двупосочна аудио комуникация</b>	-
<b>Гласова памет</b>	-
<b>Заряд на батерията</b>	Да
<b>Работни условия</b>	
<b>Говорител</b>	
<b>Материал</b>	ABS пластмаса
<b>GSM честоти</b>	
<b>Обемът на сирената</b>	
<b>Вграден RFID четец</b>	Не