

AJAX CombiProtect BL

Безжичен PIR детектор с обхват 12 м нечувствителен към домашни домашни любимци и датчик за счупване на стъкло с обхват 9 м. Черен цвят

AJAX



Производител	AJAX
Технология	безжично
Безжична честота	868 MHz
Безжична комуникация	Двупосочно
Размери	
Ниво на сигурност	Grade 2
Консумация	-
Захранване	Батерия 1 x 3V, тип CR123A
Монтаж	Вътрешна
Метод на детекция	PIR / GB
Начин на монтаж	Стена
Височина на монтаж	2,2 м
Регулиране на чувствителността	Да - от панела
Алармен изход	-
LED сигнализация	Да
IP защита	-
Работна температура	0°C - 50°C
Тампер	Да
Функция антимаскинг	-
Нечувствителност към домашни любимци	
PIR елемент	Двоен
MW елемент	-
Обхват на детекция: PIR	12м
Обхват на детекция: MW	-
Обхват на детекция: Антимакинг	-
Обхват на детекция: Счупване на стъкло	
Ъгъл на детекция	
Брой IR лъчи/зони на детекция	-
Време за реакция	-
Тип на лещата/оптиката	-
Брой честотни канали	-
Отделно регулиране на чувствителността	-
Регулиране на хоризонтален ъгъл	-
Регулиране на вертикален ъгъл	-
Регулиране на обхвата	-

Изход за сигнализиране за изключване на бариерата поради много неблагоприятни условия на околната ср	-
Временно изключване за пестене на батерия (sleep mode)	-
Допълнителна леща	-
Скоба включена	Да
Нагревател	-
Температурна компенсация	Да
Тегло	93 g