

AJAX FireProtect BL

Безжичен димен детектор, фиксирана температура и внезапно повишаване на температурата с вградена пиезо сирена 85dB @ 1m. Черен цвят

AJAX



Производител	AJAX
Технология	безжично
Безжична честота	868 MHz
Безжична комуникация	Двупосочно
Размери	
Консумация	-
Захранване	
Монтаж	Вътрешна
Детекция	
Метод на детекция	Оптичен
Алармено ниво / Обхват на измерване	-
Начин на монтаж	Таван
Височина на монтаж	-
Обхват на детекция	-
Регулиране на чувствителността	-
Алармен изход	-
Допълнителна сонда	-
IP защита	-
Работна температура	
LED и звучна сигнализация	Да
Вградена сирена/бъзер	85 дБ @ 1м